

Brugsanvisning Greenstick.

opdateret 14 januar 2024

Vigtigt: følg brugsanvisningen nøje for at opnå optimal effekt.

Forårsbehandlingen foretages med 1 sticks i midten af marts. Bøj den grønne plastic snip i en vinkel og før stikken ned mellem to tavler i midten af bi klyngen. Den skal helst ned ved den forseglede yngel, da det er her, miderne er. Venter man til april eller senere, skal der bruges 2 sticks. Lad stikken sidde til der kommer magasiner på. Det vil typisk ske i begyndelsen af maj.

Sommerbehandlingen kan deles i 2 omgange. Start med 3 sticks i begyndelsen af august, eller når man starter indvintringen. Fremgangsmåden er den samme. Ned i yngellejet. Er yngellejet stort fordeles stickene i hver anden tavlegade. efter 3 uger fjernes de sticks der ikke virker mere (sugepapiret er gnavet væk). Herefter sættes 2 nye sticks i familien . En af de store fordele ved Greenstick er, at man kan fodre samtidig med varroabehandling.

Efterårsbehandling bruges 1-2 stick afhængig af familiens størrelse. Slut oktober er et godt tidspunkt. Familien er fodret færdig, og yngellejet er stærkt indskrænket. Her sættes 1-2 sticks ned ved ynglen. Hvis denne behandling følges, behøver man ikke forstyrre familien mere.

Nye familier: Samme dag man laver nye familier, sættes 1-2 stick ned i ynglelejet. Sværm eller rystesværm samme fremgangsmetode.

Miderne vil starte med at dø allerede få timer efter Greensticken er sat i familien og vil tiltage over de næste dage, toppende 10-14 dage efter start. Langsomt vil dødsfaldet aftage indtil stort set alle mider er dræbt. Forsøg viser over 95% effekt.

Obs. Stikken opbevares bedst ved stuetemperatur. Hvis stikken er krystaliseret eller groet sammen skal de smeltes. Stikken smeltes i posen ved 55-60 grader, indtil stikken igen føles våd og klistret. Jeg selv bruger honning separatoren. Mikrobølgeovn må IKKE bruges, da denne plast ikke kan tåle det.

Kurt Holbæk

www.greenstick.dk www.honningagergaard.dk.

Brug godkendt sikkerhedsudstyr. Opbevares utilgængeligt for børn.